



راهنمای استفاده از GSM MODEM

در مرحله نخست یک سیم کارت اعتباری یا دائمی ایرانسل یا همراه اول تهیه کرده و سرویس GPRS را از طریق گوشی موبایل فعال نمایید. (پیشنهاد ما استفاده از سیم کارت های اعتباری می باشد).

در سیم کارتهای اعتباری بسته به نوع انتخابی به همان میزان باید کارت شارژ تهیه نمایید.

برای فعال نمودن سرویس ایرانسل به دو روش می توان عمل نمود ؛

روش اول : تماس با شماره ۷۰۰ از طریق خط ایرانسل و درخواست فعال سازی از اپراتور

روش دوم : کد بسته افزایشی مورد نظر را از طریق گوشی مطابق جدول وارد کرده و دکمه مکالمه را فشار دهید و منتظر دریافت از ایرانسل باشید.

سرویس یک روزه (۲۰۰) مگا بایت حجم دانلود 1,000 تومان *140*3*7*1*1#

سرویس یک هفته (۴۰۰) مگا بایت حجم دانلود 4,000 تومان *140*3*7*1*2#

سرویس یک ماهه (۲) گیگا بایت حجم دانلود 10,000 تومان *140*3*7*1*3#

برای همراه اول یک پیام بدون متن به ۸۰۸۸ ارسال نمایید و منتظر بمانید تا ادامه دستورات از طریق اپراتور برای شما ارسال شود و یا از طریق وب سایت www.mci.ir اقدام نمایید.

اخطار تا زمانی که پیامی (SMS) از طرف ایرانسل یا همراه اول برای شما مبنی بر فعال شدن بسته شما ارسال نشده سیم کارت را از گوشی خارج ننمایید.

تنظیمات مورد نیاز برای ایرانسل بر روی مودم (مختص مدل voice و بیشتر مدل ها)

بعد از نصب کامل و نمایش میزان آنتن در مودم های HSDPA بر روی گزینه Option کلیک کرده و گزینه Connection Profile را زده در پنجره باز شده گزینه NEW را کلیک کرده و در قسمت Profile Name تایپ کنید Iran cell-GPRS در قسمت Dial num تایپ کنید #99* و در قسمت APN تایپ کنید Mtnirancell بعد OK و Save را کلیک کنید بعد از ایجاد پروفایل در صفحه اصلی بر روی گزینه Connect کلیک کرده و از لیست Profile Name پروفایلی که ایجاد کرده اید را انتخاب نمایید.

تنظیمات مورد نیاز برای همراه اول بر روی مودم (مختص مدل voice و بیشتر مدل ها)

بعد از نصب کامل و نمایش میزان آنتن دهی در مودم های HSDPA بر روی گزینه Option کلیک کرده و گزینه Connection Profile را زده در پنجره باز شده گزینه NEW را کلیک کرده و در قسمت Profile Name تایپ کنید MCCI Internet در قسمت Dial num تایپ کنید #99* و در قسمت APN تایپ کنید Mcinet بعد OK و Save را کلیک کنید.

بعد از ایجاد پروفایل در صفحه اصلی بر روی گزینه Connect کلیک کرده و از لیست Profile Name پروفایلی که ایجاد کرده اید را انتخاب نمایید.

شرکت بازرگانی رامان رایانه تیوا : سنندج، خیابان پاسداران ، مجتمع تجاری کردستان ، طبقه اول ،

واحد ۲۳۶ تلفن واحد خدمات شرکت ۳۲۴۳۲۱۳ - ۰۸۷۱